

Comfort 220.2, 250.2, 252.2

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

De nieuwe klassieker. 2 stappen vooruit. Met minimaal energieverbruik.

Voor extra veiligheid en comfort.

NIEUW

Comfort 250.2

**[E
O
S]** EASY
OPERATING
SYSTEM



- Voor garagedeuren tot max. 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- Extra plat, modern design
- Individuele vormgeving d.m.v. designplaten
- Minimaal energieverbruik door de modernste aandrijftechniek
- Gebruik van spaarlampen
- Extra uitbreiding met MAX Light voor maximale lichtopbrengst
- Continue-lichtfunctie
- Standaard met Digital mini- en microhandzender, 868 MHz
- Certificering volgens EN 13241-1

Marantec 

Torantriebe ➤ automatisch am besten

Technische gegevens Comfort 220.2, 250.2, 252.2



De eerste aandrijvingen, die consequent spaarlampen gebruiken.

Elektrische gegevens	220.2	250.2	252.2	
Netspanning	230	230	230	V
Netfrequentie	50	50	50	Hz
Stroomopname	1,1	1,1	1,1	A
Vermogensopname in bedrijf	0,25	0,25	0,25	KW
Vermogensopname stand-by ca.	4	3	3	W
Inschakelduur	KB 2	KB 5	KB 2	min.
Stuurspanning	24	24	24	V DC
Beschermingsgraad aandrijving	IP 20	IP 20	IP 20	
Beschermingsklasse	II	II	II	

Mechanische gegevens	220.2	250.2	252.2	
Trek- en drukkracht	600	800	1000	N
Loopsnelheid	140	140	140	mm/sec.
Openingstijd (deurspecifiek) ca.	15	15	15	sec.

Algemene gegevens	220.2	250.2	252.2	
Afmeting aandrijving	220 x 125 x 395			mm
Gewicht	3,8	4,1	4,2	kg
Temperatuurbereik	-20 tot +60			°C
Conform richtlijnen	EN 60335-1	EN 12453		
	EN ISO 13849-1	EN 61508		

Leveringspakket

Aandrijving Comfort 220.2, 250.2 of 252.2
Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
Digital 302 minihandzender, 2-kanalen, 868 MHz
Digital 313 microhandzender, 3-kanalen, 868 MHz

Eigenschappen / veiligheidsfuncties

Referentiepunt-techniek	x
Soft-start / soft-stop	x
Openschuifbeveiliging	x
Uitschakelautomaat OPEN en DICTH apart te programmeren	x
Blokkeerbeveiliging	x

Looptijdbebegrenzing	x
Automatisch sluiten	x
Elektronische eindafschakeling	x
Stroomspaarstechniek	x
Noodontkoppeling binnen	x
3 minuten verlichting van de garage programmeerbaar	x
Aansluitmogelijkheid voor drukknopkasten, code- en sleutelschakelaars	x
Aanduiding storings-/foutmelding	x
Reset-functie	x
Deurloopsnelheid OPEN en DICTH apart te programmeren	x
Tussenpositie programmeerbaar	x
Softloop in richting OPEN en DICTH apart te programmeren	x
Softloop snelheid OPEN en DICTH apart te programmeren	x
Uitbreiding potentiaalvrij signaalrelais voor: signaallampen, wisimpuls, 3-minuten-licht, eindpositiemelding, alarminstallatie, storingsmelding	x

Toebehoren

MAX Light in een verpakking met één of twee lampen	x
Designplaten	x
Multibit-afstandsbediening	x
Separate modulaire antenne 868 MHz, IP 65	x
Signaallampen	x
Sluitkantbeveiliging	x
Fotocel(len)	x
Noodontkoppelingssets voor buiten	x
Console voor topsectie van sectionaaldeuren	x
Beslaguitrusting voor kantel- en draaideuren	x
Transpondersystemen	x
Sleutelschakelaars (met kabel)	x
Code-, drukknopschakelaars (met kabel of radiografisch)	x
Signaalrelais	x

SZ-rail met tandriem / SK-rail met ketting

Rail	Raillengte	Bewegings-slag	Totale lengte
SZ/SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SZ/SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SZ/SK 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm

ST-kogelkoord

Rail	Raillengte	Bewegings-slag	Totale lengte
ST 11-L*	3080 mm	2475 mm	3309 mm
ST 12-L*	3330 mm	2725 mm	3559 mm

*alleen voor C. 220.2

Alle geleiderails zijn ook als tweedelige rail leverbaar (niet voor C. 252.2).



Marantec Nederland B.V.
Postbus 23751 · 1100 EG Amsterdam
Tel. +31 2 94 41 85 49 · Fax +31 2 94 43 10 08

Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

www.marantec.com